

SRG 3900

Vrid = Volym
samt valrätt i menyer

Tryck = Mode
1 tryck - talgrupp
2 tryck - status
3 tryck - profil

Nödlarm

Missade händelser
Samtal och meddelanden

Samtalshistorik
samt uppkoppling av duplexsamtal

Vänster valknapp
Normalt textstorleksändring

Höger valknapp
Normalt hjälptexter

Avsluta samtal
samt nollställ menyläget

Håll inne 2 sek

Se upp!

1	Samtalsbegäran SOS grupp (utan mellansteg)
2	Samtalsbegäran SOS individ (utan mellansteg)
3	Samtalsbegäran IB grupp (utan mellansteg)
4	Status U (utan mellansteg)
5	Status F (utan mellansteg)
6	Statuslista, position UD
7	Samtalsbegäran LKC Jönköping (utan mellansteg)
8	Samtalsbegäran SOS F i gatewayläge
9	Stationstalgrupp
0	Portstyrning (SDA-meny)
*	Nattläge
#	Trafiksätt TMO/DMO



STP 8000



Vrid = Volym
samt valrätt i menyer

Nödlarm

Mode-knapp
1 tryck - talgrupp
2 tryck - status
3 tryck - profil

Missade händelser
Samtal och
meddelanden

Sidoknapp
skickar samtalsbegäran
SOS grupp om knappen
hålls inne 2 sek

Höger valknapp
Normalt styrning av
högtalare

Sändtangent
samt uppkoppling av
simplexsamtal

Se upp!

Vänster valknapp
Normalt
textstorleksändring

Avsluta samtal
samt nollställ
menyläget

Samtalshistorik
samt uppkoppling av
duplexsamtal

Håll inne 2 sek

1	Samtalsbegäran SOS grupp (utan mellansteg)
2	Samtalsbegäran SOS individ (utan mellansteg)
3	Samtalsbegäran IB grupp (utan mellansteg)
4	Status U (utan mellansteg)
5	Status F (utan mellansteg)
6	Statuslista, position UD
7	Samtalsbegäran LKC Jönköping (utan mellansteg)
8	Samtalsbegäran SOS F i gatewayläge
9	Stationstalgrupp
0	Portstyrning (SDA-meny)
*	Knapplås
#	Fjärrstart av Gateway



Talgruppsindex

För att byta talgrupp: Ett tryck på mode + index

Exempel: För RAPS-8 tryck en gång på mode och tangent 8. Välj med PTT eller vänta 6 sekunder

Talgrupp	Index	Talgrupp	Index	Talgrupp	Index	Talgrupp	Index
Jönk RAPS-1	1	243 RtjIns-1	11	243 RtjLed-1	21	Nat SAR-XX	71XX
Jönk RAPS-2	2	243 RtjIns-2	12	243 RtjLed-2	22	Led Visingsö	7892
Jönk RAPS-3	3	243 RtjIns-3	13	243 RtjLed-3	23	RäddSamF stn	StnNr
Jönk RAPS-4	4	243 RtjIns-4	14	243 RtjLed-4	24	Talgruppslös	215
Jönk RAPS-5	5	243 RtjIns-5	15	243 RtjLed-5	25		
Jönk RAPS-6	6	243 RtjIns-6	16	243 RtjLed-6	26		
Jönk RAPS-7	7	243 RtjIns-7	17	243 RtjLed-7	27		
Jönk RAPS-8	8	243 RtjIns-8	18	243 RtjLed-8	28		
Jönk RAPS-9	9	243 RtjIns-9	19	243 RtjLed-9	29		
Jönk RAPS-10	10			243 RtjLed-10	20		
Jönk RAPS-91	91						
Jönk RAPS-92	92						
Jönk RAPS-93	93						
Jönk RAPS-94	94						
Jönk RAPS-95	95						

